Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:23

Link do produktu: https://volty.pl/zasilacz-awaryjny-qoltec-pure-sine-wave-ups-500va-350w-p-169.html



Zasilacz awaryjny Qoltec Pure Sine Wave UPS 500VA 350W

Producent	**Ntec Sp. z o.o.**
Napięcie [V]	**12**
Moc [W]	**350**
Prąd [A]	**7**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Qoltec Pure Sine Wave charakteryzuje się najwyższą klasą oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Jest niezawodny w razie wykrycia zaniku napięcia sieciowego, automatycznie przełącza się w tryb pracy akumulatora, nie dopuszczając tym samym do spadku zasilania w podłączonych urządzeniach, pozwalając na ich dalszą pracę. **Cechą charakterystyczną zasilacza jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu czysto sinusoidalnym, czyli takie same jak to w sieci energetycznej**.

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Przykładowe czasy pracy:

Obciążenie / Pojemność	350W	560W	700W
9 Ah	0 h 13 min	0 h 08 min	0 h 07 min
20 Ah	0 h 29 min	0 h 18 min	0 h 15 min
45 Ah	1 h 05 min	0 h 41 min	0 h 33 min
55 Ah	1 h 20 min	0 h 50 min	0 h 40 min
100 Ah	2 h 25 min	1 h 31 min	1 h 13 min
120 Ah	2 h 54 min	1 h 50 min	1 h 28 min
150 Ah	3 h 36 min	2 h 17 min	1 h 50 min
200 Ah	4 h 50 min	3 h 0 min	2 h 26 min

Zasilacz awaryjny Qoltec łączy w sobie wiele funkcji, dzięki którym gwarantuje bezprzerwowe zasilenie pieców, pomp CO oraz innych urządzeń domowych wymagających ciągłego zasilania. Dodatkowo oferuje:

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- długi okres podtrzymania,
- **line - interactive - w momencie zaniku napięcia zasilacz przełącza się na tryb akumulatorowy**,
- wysoki prąd ładowania,
- **czystą sinusoidę – czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania**,
- modułowy układ sterowany przez CPU,
- **funkcja AVR (automatyczny regulator napięcia)**,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, spadkiem napięcia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora, przegrzaniem oraz odwrotnym podłączeniem baterii,
- mocny transformator o dużej mocy i specjalnie zaprojektowany obwód o dużej obciążalności,
- podwójną konwersję – dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach.
- 3-stopniowy wybór prądu ładowania,
- efektywne odprowadzanie ciepła,
- dwa gniazda wyjściowe

Stabilne napięcie bez podłączonej baterii
W przypadku gdy bateria nie jest podłączona, zasilacz w dalszym ciągu może pracować jako Automatyczny regulator napięcia, gdy zakres wejściowy wynosi 147-275 V. Zasilacz stale chroni podłączone do niego urządzenia, zapewniając im bezpieczne zasilanie i stabilne napięcie wyjściowe.

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Wbudowany wyświetlacz LED gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z urządzeniem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Wyświetlacz LED oraz alarm dźwiękowy informują o:

- niskim napięciu baterii,
- rozładowaniu baterii,
- przeciążeniu <120%,
- przeciążeniu >120 %,

Pełna ochrona podłączonych urządzeń
Zasilacz został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi wymaganymi standardami oraz systemem kontroli jakości. Wyposażony w szereg zabezpieczeń, gwarantuje pełną ochronę podłączonych urządzeń. Postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w naszej instrukcji możesz cieszyć się bezawaryjną pracą urządzenia przez wiele długich lat.

Zaufanie potwierdzone gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja:

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Szerokość opakowania:	365 mm
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz ± 1%
Klasa szczelności:	IP20
Wysokość opakowania:	210 mm
Czas transferu:	≤8ms
Współczynnik mocy:	0.7
Certyfikat:	CE
Efektywność:	Tryb baterii : >75 % ; Tryb sieciowy : > 95 %
Gniazda wyjściowe:	1 x french 1 x schuko
Gwarancja:	24 miesiące
Kształt fali:	Czysta fala sinusoidalna
Wilgotność względna przechowywania:	10 ~ 90% bez kondensacji
Zabezpieczenia:	Przed przepięciem Przed przegrzaniem Przed przeciążeniem Przed zwarciem Przed wysokim i niskim napięciem Przed odwrotnym podłączeniem baterii
Napięcie baterii:	12V DC
Temperatura pracy:	-10°C ~ +40°C
Producent:	Qoltec
Uwagi:	Brak akumulatora w zestawie Postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi
Prąd ładowania (AC):	500VA --7A MAX
Temperatura przechowywania:	-20°C ~ +40°C
Moc:	500VA/350W
Wyświetlacz:	LED
Wymiary (G/D x Sz x W):	310 x 148 x 164 mm
Zakres napięcia wejściowego (AC):	140-275 V AC
Alarm dźwiękowy:	Tryb awaryjny, niskie napięcie baterii, przeciążenie, przegrzanie, inne błędy
Waga netto:	4,900 kg
Zakres częstotliwości wejściowej:	45-65Hz
System chłodzenia:	Wentylator
Waga brutto:	5,100 kg
Znamionowe napięcie wyjściowe:	230V AC
Kolor obudowy:	Szary
Głębokość / Długość opakowania:	185 mm
Precyzja napięcia wyjściowego:	Tryb baterii : ±3%; Tryb sieciowy: +10%, -13%
Poziom hałasu:	<56 dB, w odległości 1m przy pełnym obciążeniu

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561