

Link do produktu: <https://volty.pl/zasilacz-awaryjny-qoltec-pure-sine-wave-ups-800va-560w-stala-faza-p-170.html>



## Zasilacz awaryjny Qoltec Pure Sine Wave UPS 800VA 560W STAŁA FAZA

|              |               |
|--------------|---------------|
| Producent    | <b>Qoltec</b> |
| Napięcie [V] | <b>12</b>     |
| Moc [W]      | <b>560</b>    |
| Prąd [A]     | <b>10</b>     |

### Opis produktu

**Zasilacz awaryjny Qoltec Pure Sine Wave** charakteryzuje się najwyższą klasą oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Jest niezawodny w razie wykrycia zaniku napięcia sieciowego, automatycznie przełącza się w tryb pracy akumulatora, nie dopuszczając tym samym do spadku zasilania w podłączonych urządzeniach, pozwalając na ich dalszą pracę.

**Cechą charakterystyczną zasilacza jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu czysto sinusoidalnym, czyli takie same jak to w sieci energetycznej.**



**Przykładowe czasy pracy:**

| Pojemność | Obciążenie | 350W       | 560W       | 700W       |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
|           |            |            |            |            |
| 9 Ah      |            | 0 h 13 min | 0 h 08 min | 0 h 07 min |
| 20 Ah     |            | 0 h 29 min | 0 h 18 min | 0 h 15 min |
| 45 Ah     |            | 1 h 05 min | 0 h 41 min | 0 h 33 min |
| 55 Ah     |            | 1 h 20 min | 0 h 50 min | 0 h 40 min |
| 100 Ah    |            | 2 h 25 min | 1 h 31 min | 1 h 13 min |
| 120 Ah    |            | 2 h 54 min | 1 h 50 min | 1 h 28 min |
| 150 Ah    |            | 3 h 36 min | 2 h 17 min | 1 h 50 min |
| 200 Ah    |            | 4 h 50 min | 3 h 0 min  | 2 h 26 min |

Zasilacz awaryjny Qoltec łączy w sobie wiele funkcji, dzięki którym gwarantuje bezprzerwowe zasilanie pieców, pomp CO oraz innych urządzeń domowych wymagających ciągłego zasilania. Dodatkowo oferuje:

- **stała faza,**
- **line - interactive - w momencie zaniku napięcia zasilacz przełącza się na tryb akumulatorowy,**
- długi okres podtrzymania,
- wysoki prąd ładowania,
- **czystą sinusoidę - czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,**
- modułowy układ sterowany przez CPU,
- **funkcja AVR (automatyczny regulator napięcia),**
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, spadkiem napięcia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora, przegrzaniem oraz odwrotnym podłączeniem baterii,
- mocny transformator o dużej mocy i specjalnie zaprojektowany obwód o dużej obciążalności,
- podwójną konwersję - dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach.
- 3-stopniowy wybór prądu ładowania,
- dwa gniazda wyjściowe

#### **Faza zawsze w stałym miejscu**

Dużym atutem zasilacza Pure Sine Wave jest stała faza, oznacza to, że niezależnie od sposobu zasilania, **czy jest to zasilanie z akumulatora czy gniazdka faza jest zawsze w jednym miejscu.**

#### **Stabilne napięcie bez podłączonej baterii**

W przypadku gdy bateria nie jest podłączona, zasilacz w dalszym ciągu może pracować jako Automatyczny regulator napięcia, gdy zakres wejściowy wynosi 147-275 V. Zasilacz stale chroni podłączone do niego urządzenia, zapewniając im bezpieczne zasilanie i stabilne napięcie wyjściowe.

**Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik**

40-862 Katowice  
ul. Gliwicka 282  
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl  
Telefon: +48 660 489 561





**PURE SINE WAVE**



**FUNKCJA AVR**



**MOC  
ZNAMIONOWA**



**NAPIĘCIE BATERII**





Wbudowany wyświetlacz LED gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z urządzeniem jest łatwa, szybka i niezawodna.

#### Wyświetlacz LED oraz alarm dźwiękowy informują o:

- niskim napięciu baterii,
- rozładowaniu baterii,
- przeciążeniu <120%,
- przeciążeniu >120 %,

#### Pełna ochrona podłączonych urządzeń

Zasilacz został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi wymaganymi standardami oraz systemem kontroli jakości. Wyposażony w szereg zabezpieczeń, gwarantuje pełną ochronę podłączonych urządzeń. Postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w naszej instrukcji możesz cieszyć się bezawaryjną pracą urządzenia przez wiele długich lat.

#### Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

#### Specyfikacja:



|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga brutto:                        | 6,800 kg                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie wyjściowe:      | 230V AC                                                                                                                                      |
| Kolor obudowy:                      | Szary                                                                                                                                        |
| Głębokość / Długość opakowania:     | 202 mm                                                                                                                                       |
| Precyzja napięcia wyjściowego:      | Tryb baterii: +3%; Tryb sieciowy: +10%, -13%                                                                                                 |
| Poziom hałasu:                      | <56 dB, w odległości 1m przy pełnym obciążeniu                                                                                               |
| Szerokość opakowania:               | 365 mm                                                                                                                                       |
| Częstotliwość wyjściowa:            | Tryb baterii : 50/60 Hz ± 1%; Tryb sieciowy: zsynchronizowany z częstotliwością wejściową                                                    |
| Klasa szczelności:                  | IP20                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania:                | 225 mm                                                                                                                                       |
| Czas transferu:                     | ≤8ms                                                                                                                                         |
| Współczynnik mocy:                  | 0.7                                                                                                                                          |
| Certyfikat:                         | CE                                                                                                                                           |
| Efektywność:                        | Tryb baterii : >75 % ; Tryb sieciowy : > 95 %                                                                                                |
| Gniazda wyjściowe:                  | 1 x french 1 x schuko                                                                                                                        |
| Gwarancja:                          | 24 miesiące                                                                                                                                  |
| Kształt fali:                       | Czysta fala sinusoidalna                                                                                                                     |
| Wilgotność względna przechowywania: | 10 - 90 % , bez kondensacji                                                                                                                  |
| Zabezpieczenia:                     | Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem Przed przegrzaniem Przed odwrotnym podłączeniem baterii |
| Napięcie baterii:                   | 12V DC                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy:                  | -10°C ~ +40°C                                                                                                                                |
| Producent:                          | Qoltec                                                                                                                                       |
| Uwagi:                              | Brak akumulatora w zestawie Postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi                                                                  |
| Prąd ładowania (AC):                | 800VA -- 10A Max                                                                                                                             |
| Temperatura przechowywania:         | -20°C ~ +40°C                                                                                                                                |
| Moc:                                | 800VA / 560W                                                                                                                                 |
| Wyświetlacz:                        | LED                                                                                                                                          |
| Wymiary (G/D x Sz x W):             | 310 x 160 x 180 mm                                                                                                                           |
| Zakres napięcia wejściowego (AC):   | 147 - 275V                                                                                                                                   |
| Alarm dźwiękowy:                    | Tryb awaryjny, niskie napięcie baterii, przeciążenie, przegrzanie, inne błędy                                                                |
| Waga netto:                         | 6,500 kg                                                                                                                                     |
| Zakres częstotliwości wejściowej:   | 45 - 65 Hz                                                                                                                                   |
| System chłodzenia:                  | Wentylator                                                                                                                                   |

**Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik**

40-862 Katowice

ul. Gliwicka 282

NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl

Telefon: +48 660 489 561

---