

Link do produktu: <https://volty.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pico-1000va-600w-9ah-p-143.html>



Zasilacz awaryjny UPS PICO 1000VA 600W 9Ah

Producent	VOLT POLSKA Sp. z o.o.
Napięcie [V]	220 / 230
Moc [VA]	1000
Moc [W]	600

Opis produktu

Pico UPS 1000 / 600W 9Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej.



Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego), aby uchronić urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. Dodatkowo zasilacz może być uruchomiony tylko z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci.

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik

40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania,
- Stabilizator napięcia sieciowego AVR,
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii,
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC,
- Funkcja zimnego startu, która automatycznie uruchomi zasilacz z rozładowanymi akumulatorami po powrocie napięcia sieciowego AC,
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Wbudowany wydajny akumulator AGM 1 x 9 Ah.



Z tyłu urządzenia znajdują się m.in.:

- bezpiecznik automatyczny,
- 2 gniazda na zwykłe wtyczki europejskie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODELI

MODEL	-	PICO UPS 600	PICO UPS 800	PICO UPS 1000
MOC	VA	360W / 600VA	480W / 850VA	600W / 1000VA
WEJŚCIE	Napięcie	230 VAC (50/60Hz)		
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC+-3%		
WYJŚCIE	Sprawność	~ 90%		
	Częstotliwość	50/60 Hz +- 1Hz		
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana		
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR- 210 - 248 VAC+-3%		
AKUMULATOR	Typ	12V / 7Ah x 1 AGM	12V / 9Ah x 1 AGM	
	Czas ładowania	6 - 8 godzin do 90%		
CZAS PRZEŁĄCZANIA	ms	~ 3ms		
WSKAŹNIKI	Tryb AC (sieciowy)	Świeci zielona dioda LED		
	Tryb DC (baterijny)	Miga żółta dioda LED		
	Tryb awarii	Świeci czerwona dioda LED		
ALARM DŹWIĘKOWY	Tryb podtrzymywania (backup)	Sygnał co 10 s		
	Słabe naładowania akumulatora	Sygnał co 1 s		
	Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s		
	Błąd	Ciągły sygnał		
ZABEZPIECZENIA	Pełne	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem, zwarciove		
WYMIARY	mm	297 x 101 x 142		
WAGA	kg	4,2	4,9	4,9
OTOCZENIE	Temperatura	0 - 40 C		
	Hałas	< 40 dB		

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

